

Die neueste Generation Elektroschrauber von Panasonic. Visualisieren Sie Ihre Verschraubungsergebnisse und erhöhen Sie die Qualität in Ihrer Produktion durch den neuen Lichttring, die Zählfunktion und die Schraubzeit-Überwachung der Geräte.

Alle Modelle:

- Drehmoment von 0,03 - 4,40 Nm je nach Modell
- ESD komplett ableitfähig
- Brushless-Motor für lange Standzeit
- Hebelstart und Schubstart in einem Gerät
- LED-Lichtring für Statusanzeige

EYADB/SDB-Serie

EYADB	Kommunikation über Kabel zur SPS möglich
EYSDB	Keine Kommunikation / kein Buzzer

EYADA/SDA-Serie

EYADA	Kommunikation über Kabel zur SPS möglich
EYSDA	Keine Kommunikation / kein Buzzer

Pokayoke

- Reduziert das Risiko von Fehlverschraubungen

OK / NOK Bestätigungs-LED



Leuchtet grün auf bei OK-Verschraubung



Leuchtet rot auf bei NOK-Verschraubung


Integrierte Zählfunktion der Schraubvorgänge



Benutzerfreundlich

Hebel-/Schubstart

Wahl zwischen Schub- und Hebelstart



Platzsparend

Kein externes Zählgerät nötig



Ergonomisches Design

Anti-Rutsch-Griff mit Ø 38mm



Zusätzlicher Komfort

Elektroschrauber mit 2 Möglichkeiten der Stromversorgung



230V Netzteil

Akku-Pack

Panasonic

NEU



Video zum Produkt



Panasonic - Elektroschrauber

imotec®

Panasonic Elektroschrauber der neuesten Generation

Panasonic

TYP	EYADB	EYSDB	EYADA-C-Serie			EYSDA-D-Serie		
Model	EYADB110 XC	EYSDB110 XD	EYADA212 XC	EYADA218 XC	EYADA407 XC	EYSDA212 XD	EYSDA218 XD	EYSDA407 XD
Drehmomentbereich	0.03 - 1.20 Nm	0.03 - 1.20 Nm	0.3 - 2.5 Nm	0.3 - 2.0 Nm	1.5 - 4.4 Nm	0.3 - 2.5 Nm	0.3 - 2.0 Nm	1.5 - 4.4 Nm
Drehzahlbereich U/min.	250 - 1.000 U/min.	1.000 U/min.	300 - 1.200 U/min.	450 - 1.800 U/min.	160 - 650 U/min.	1.200 U/min.	1.800 U/min.	650 U/min.
Motor	Bürstenloser Hochleistungsmotor							
Bitaufnahme	4mm Bitaufnahme		6.35mm Bitaufnahme / One-Touch-Bitwechsel-System					
Startmethode	Schubstart und Hebelstart möglich / Gerät kann beide Startmethoden							
Gewicht	0.380 kg		0.630 kg					
Steuergerät	EYSZP003B oder EYSZP002B (Akku-Pack-Adapter)							

Rückführbarkeit				
OK/NOK-Ausgabe	Kabelanschluss an SPS		Kabelanschluss an SPS	
Pokayokey				
Sequenz Funktion	Anschluss an SPS		Kabelanschluss an SPS	
Integriertes Zählwerk				
Soft-Start Funktion				
LED-Lampe Tonausgabe		Keine Tonausgabe		keine Tonausgabe
Benutzerfreundlich				
Schubstart und Hebelstart Auswahl				
Platzsparend / einfache Bedienung				
Zusätzlicher Komfort				
Kann mit Akku betrieben werden				



Zubehör EYADA/EYSDA

Steuergerät	EYSZP003B							
Akku-Pack-Adapter	EYSZP002B							
Kabel 3m	EYSXC130B							
Kommunikationskabel	EYAXC230B							
Geräteaufhänger	EYSXA100B							
Pistolengriff	EYSXA102B							
Verstellschutz Bedienteil / Display EYADA	EYSXA103B							
Verstellschutz Drehmoment EYADA	EYSXA104B							
Verstellschutz Drehmoment EYADB	EYSXA105B							
Verstellschutz Bedienteil / Display EYADB	EYSXA106B							
Winkelkopf mit Adapter für EYADA	EYADA-ANGLE-KIT							
Vakuumvorsatz mit Adapter für EYADA	EYADA-VAC-KIT							

